



## Caractéristiques Osram Smart+ Wifi Détecteur De Mouvement

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                             | 256748                          |
| EAN                              | 4099854419164                   |
| Code Fabricant                   | 4099854419164                   |
| Marque                           | Osram                           |
| Nom du fabricant                 | SMART+ WIFI MOTION SENSOR White |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 1                               |
| Garantie Totale                  | 2 ans                           |

### Informations techniques

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Wattage                       | 0.3W                                       |
| Tension (V)                   | 5                                          |
| Indice de Protection          | IP20                                       |
| Montage                       | Fixation murale                            |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                      |
| Technologie                   | Accessory                                  |
| Ecosystem Compatibility       | Amazon Alexa, Google Home, Ledvance Smart+ |
| Lighting Control              | Wifi                                       |

### Informations du capteur

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
| Portée du Capteur (m)                     | 5m                                                |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 360                                               |
| Capteur réglable par heure                | 5 sec - 15 min                                    |